


рушин



Тип автомата или предохранителя	Провода к пусковому аппарату			Пусковой аппарат		Потребители электрической энергии									Производственные механизмы
	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	Tun	Ток распределителя, А	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	№ по плану	Условное обозначение	Tun	Установленная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Пусковой ток, А	Наименование
Ток уставки или плавкой вставки, А															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BA 47-29-1/6A						ВВГ 3x1,5	кабель-канал	40	ПЕЗ.2-ПЕЗ.4		31FSLe2-CT, NM230A	0,20x3	2,5		Обогрев клапанов Гермик-С
BA 47-29-1/10A						ВВГ 3x1,5	кабель-канал	65	QSA1-QSA4		Seitron RGD MET MP1	0,03x4	1,0		Сигнализаторы загазованности
BA 47-29-Б/16A	3 x ПВЗ 2,5	щит	2,5	КМИ-11210	10	ВВГ 5x2,5	лоток	10	У1.1		OCA-300-6.5	3	7,2		Вентилятор аварийной вентиляции №1
BA 47-29-Б/16A	3 x ПВЗ 2,5	щит	2,5	КМИ-11210	10	ВВГ 5x2,5	лоток	12	У1.2		OCA-300-6.5	3	7,2		Вентилятор аварийной вентиляции №2

						ЭОМ.1		
						Вентиляция гаража-стоянки на 50 автомашин		
						ул. Губкина, 56, п. Кысыл-Сыл		
						Вилюйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	доп.	Подп.	Дата			
Исполн.	Назаров							
ГИП	Аммосова							
						Стояночные боксы ?1-6		
						Р	4	5
						Расчетная схема силовых сетей		