


фаза А
P_y = 4,98 кВт
I_y = 14,9А

фаза В
P_y = 4,42 кВт
I_y = 13,4А

фаза С
P_y = 4,18 кВт
I_y = 12,4А



Тип автомата или предохранителя	Провода к пусковому аппарату			Пусковой аппарат		Потребители электрической энергии									Производственные механизмы	
	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	Tun	Ток распределителя, А	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	№ по плану	Условное обозначение	Tun	Установленная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Пусковой ток, А	Наименование	
Ток уставки или плавкой вставки, А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
BA 47-29-1/6A						ВВГ 3x1,5	кабель-канал	40			Гранит-3	0,20x4	2,5		Пожарная сигнализация	
BA 47-29-1/6A						ВВГ 3x1,5	кабель-канал	65	ПБЗ.1-ПБЗ.4 ПБЗ.1-ПБЗ.8		31FSLe2-CT, NM230A Belimo CM230	0,03x8	1,0		Привод воздушного клапана	
BA 47-29-5/16A	3 x ПВЗ 2,5	щит	2,5	КМИ-11210	10	ВВГ 5x2,5	лоток	10	УЗ		AB-500/450-П	154	12		Воздушно-тепловая завеса	
BA 47-29-5/6A	3 x ПВЗ 1,5	щит	2,5	КМИ-11210	10	ВВГ 5x2,5	лоток	12	УЗ		Wilo TOP-S 30/4	18	0,4		Насос циркуляционный	

						ЭОМ.2		
						Вентиляция боксов гаража РММ ул. Газовиков, 1, п. Кысыл-Сыл Вилуйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	докум.	Подп.	Дата			
Исполн.	Назаров					Боксы ?1-3	Стадия	Лист
ГИП	Аммосова						Р	4
								Листов
								9